

作成:2023/9/29


更新:2023/10/10

山梨工場 技術部



■ KM-673モデルチェンジについて

項目番	項目	現行品	モデルチェンジ品
1	型式	KM-673	KM-673A
2	外径寸法	H201×W121×D56	同左
3	DC24V警報器電源	DC24V 0.45V	同左
4	入力信号	警報器1, 2, 3、外部機器1, 2	同左
5	出力信号	a接点(接点容量:DC30V、20W) 「弁閉時出力」と「異常時出力」を設定スイッチにて選択 -	同左 リード線にて「弁閉時出力を追加」
6	遮断弁用パルス出力	弁開時:DC45V、弁閉時:DC12V	同左
7	表示、ブザー	漢字、英数字で弁開閉状態、異常及び遮断原因を液晶表示	同左
8	バックアップ機能	停電後15分以内に「手動閉」「外部機器信号」「遠隔閉」「圧力低下信号」「感震器信号」を受信したとき、弁遮断	同左
9	遮断履歴表示機能	異常警報遮断(通常遮断を除く)について最新履歴3回を記録、表示 電源が切れると履歴データ削除 -	異常警報遮断(通常遮断を除く)について最新履歴5回を記録、表示 電源が切れても履歴データ保持 遮断後の経過時間の表示(最大9999時間)
10	検満タイマー	-	電源投入してから10.5年でLCDに警報表示を行う ※
11	耐用年数	10年	同左

※検満タイマー警告時は、すべての表示が点灯し、継続して表示します。
LCD (Liquid Crystal Display : 液晶画面) の警告表示イメージは以下の通りです。



現行品：KM-673



モデルチェンジ品：KM-673A

